



CARACTERÍSTICAS

- Central domótica para control telefónico del hogar
- Incluye 1 Termostato Digital RF y 1 Transmisor Universal RF para conectar un detector externo (agua, gas...)
- Ampliable hasta 32 zonas de seguridad RF
- Aviso telefónico en caso de alarma
- Control local y telefónico de 1 módulo aparato X10 incluido para calefacción (ampliable hasta 16 dispositivos X-10)
- Programación horaria de dispositivos X-10
- Simulación de presencia
- Receptor de radiofrecuencia para mandos X-10
- Fácil instalación y funcionamiento

VENTAJAS

El KIT CONTROLMAX incluye el nuevo MAXICONTROLADOR LCD, que permite el control remoto de la vivienda desde cualquier teléfono, fijo o móvil (DMTF). Enciende y apaga hasta un total de 16 módulos X-10 con una simple llamada telefónica, y con ayuda del MENÚ DE VOZ EN ESPAÑOL.

Permite activar la calefacción de la vivienda o gestionar el modo de temperatura (Confort o Económico) gracias al Termostato X10 Digimax inalámbrico y el Módulo de Aparato (ampliable hasta 4 termostatos).

Incluye un Sensor de Apertura / Transmisor Universal RF para detectar intrusos o como seguridad técnica (al permitir conectarle un detector externo de incendios, gas o inundación – NO INCLUIDO). En caso de alarma, el equipo le avisará a 6 números de teléfono diferentes con un mensaje de alarma en español.

Además puede ampliar el sistema con más módulos X10 (hasta 256) y sensores X10 (hasta 32) para domotizar su casa y volverla más segura.

Permite **programar horarios** de encendido y apagado de módulos X10 (para controlar riego, lavadora, luces exteriores...), así como **simular presencia** aleatoria para evitar posibles intrusos.

Fácil instalación, basta con enchufarlo a 220V y a una toma telefónica.

DATOS TÉCNICOS

Tensión Alimentación	230 V (±10%-15%), 50 Hz
Emisiones EMC	Cumple EN 50081-1
Inmunidad EMC	Cumple EN 50082-1 CE
Sensibilidad Señal	50 mVpp mínimo a 120 kHz
Impedancia	180Ω (L-N) a 120 kHz
Señal X-10	120 Khz./2.5vp-p
Duración de Baterías	12 horas aprox. sin alimentación
Temperatura	-10°C a +50°C (funcionamiento)
Dimensiones	21,5 x 14,2 x 4,3 cms
SEGURIDAD:	Integra sirena 100dB
R.F	Monitoriza hasta 30 sensores X-10 RF (RF 433.92 Mhz.)
	Marcador telefónico CE
	Grabación de hasta 6 números Telef.

PTT



APLICACIONES

Apagar o encender los distintos aparatos de casa, como calefacción, frigorífico, etc., incluso conectar la seguridad a través de un teléfono externo (ideal para segunda vivienda).

Encendido automático de luces o aparatos disuasorios cuando no nos encontramos en la vivienda (simulación de presencia). Programación de electrodomésticos, persianas o luces para que se enciendan y apaguen a determinadas horas del día.

Control manual instantáneo de cualquier módulo X-10 conectado a la red eléctrica, a través del teclado o de un mando a distancia.

Seguridad para nuestra vivienda, añadiendo detectores de movimiento, sensores de apertura de puertas y ventanas, de rotura de cristales, detección de humos, etc. Todos los sensores disponen de códigos de seguridad para evitar intrusismos, así como selector de contestador automático.

Llama automáticamente hasta 6 números telefónicos en caso de activación de cualquier sensor.